


# RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S82



## LED - Leuchten



IP 40



Scheibenleuchten  
Kunststoff

Auch als Kombination SQ/SD lieferbar (Typ: SU)!



SE

SQ

SD

<b>Gehäuse</b>	Polycarbonat, weiß und 15 mm starke Acrylglaträgerscheibe für Wechselpiktogrammfolien Lieferung mit Piktogrammsatz (PU/PL/PR/PO/blind)
<b>Schutzklassen</b>	II bei 24 V mit LLS24: III - SELV
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Zentralbatterieleuchten, Spannungen</b>	230 V AC / DC, für LLS24: 24 V DC
<b>Netzklemmen</b>	Durchgangsverdrahtung 2,5 mm <sup>2</sup> für 230 V / 4 mm <sup>2</sup> für LLS24
<b>Anschlussleistung im DC - Betrieb</b>	3,20 W
<b>Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24</b>	0,13 A
<b>Einzelbatterieleuchten</b>	für drahtgebundene Busüberwachung an zentraler Stelle (BU)
<b>Spannung</b>	230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz
<b>Erkennungsweite</b>	23 m
<b>zul. Umgebungstemperaturen</b>	
<b>Zentralbatterieleuchten</b>	- 10 °C bis + 40 °C
<b>Einzelbatterieleuchten</b>	+ 5 °C bis + 40 °C

### Optionen für Zentralbatterieleuchten

- Multifunktionsbaustein
- NEA-Überwachungsbaustein

Best.-Bez.: M  
Best.-Bez.: N

### Optionen für Einzelbatterieleuchten

- Selbstüberwachung
- Funk-Bus-Überwachung
- Treppenhauusschaltung

Best.-Bez.: SÜ  
Best.-Bez.: FB  
Best.-Bez.: T

### Optionen für Wandmontage

- Wandausleger, weiß (RAL9016)
- zertifizierte PC-Ballschutzabdeckung

Best.-Bez.: WA  
Best.-Bez.: BA

### Optionen für Deckenmontage mit PC-Deckenbaldachin

- Pendelpaar (l= 300 mm)
- Pendelpaar (l= 500 mm)
- Pendelpaar (l=1.000 mm)
- 2 unisolierte Seile (l=5.000 mm, kürzbar)



Best.-Bez.: 2P3  
Best.-Bez.: 2P5  
Best.-Bez.: 2P10  
Best.-Bez.: 2uS

Typ	Notlichtdauer	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD82ZLL-7	-	1,20 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SD82ZLL-7-24	-	1,20 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SQ82ZLL-7	-	1,20 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SQ82ZLL-7-24	-	1,20 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SE82ZLL-7	-	1,30 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SE82ZLL-7-24	-	1,30 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SD82ELL3-7-BU	3 h	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SQ82ELL3-7-BU	3 h	1,30 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SE82ELL3-7-BU	3 h	1,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SD82ELL8-7-BU	8 h	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SQ82ELL8-7-BU	8 h	1,40 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
SE82ELL8-7-BU	8 h	1,50 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung


# RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S82

Legenden:   
 ○ Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm   
 ◻ Langlochöffnungen


Wandmontage (SQ):




Wandauslegermontage (SW):




Wandseite des Wandauslegers:




Deckenmontage, direkt (SD):




Deckenmontage (SD):  
(Ansicht von oben)



Pendelmontage  
bzw. Seilmontage  
mit Deckenbaldachin:



Baldachinschiene  
von oben (SDP, SDK):



Deckeneinbaumontage (SE):

